## ESTABILIZADOR DE BATERIA EAATA

O EAATA EPD002 é um estabilizador de bateria de alta performance, projetado para atender diferentes tipos de baterias automotivas, incluindo chumbo-ácido, AGM, GEL, EFB e lítio (LFP). Seu painel LCD intuitivo permite fácil operação e visualização em tempo real de tensão, corrente e capacidade, tornando-o ideal para uso profissional em oficinas, concessionárias e aplicações de manutenção automotiva avançada.



## Principais funções

Carregamento Inteligente: Etapas automáticas -Diagnóstico. Pré-Carga. Contínua. Corrente Absorção, Descanso, Recarga, Recondicionamento e Reparo de Alta Tensão.

Teste de Alternador: Monitora tensão em tempo real e valores máximos.

Fonte de Alimentação: Saída ajustável entre 12V a 14.9V até 100A.

Painel LCD: Operação intuitiva com teclas HOME, Direita, Baixo e Enter.

Seleção de Corrente e Tipo de Bateria: Personalização para diferentes capacidades e tecnologias de bateria.

## **Especificações**

• Modelo: EPD002

• Tensão de Entrada AC: 220V-240V. 50-60Hz

Tensão de Saída: 12v ~ 14v

Correntes de Saída: 5A, 10A, 30A, 50A, 60A, 100A

Tensão Mínima de Partida: 1V

• Capacidade Máxima da Bateria: 1000Ah

- Tipos de Bateria Compatíveis: Chumbo-Ácido, AGM, GEL, EFB, Manutenção Livre, Fosfato de Lítio (LFP)
- Proteções: Curto-circuito, Inversão de Polaridade, Sobrecarga, Superaquecimento
- Temperatura de Operação: -20°C a +40°C

## Benefícios

- Ampla compatibilidade com diversos tipos de baterias.
- Sistema completo de proteções para segurança do usuário e do equipamento.
- Interface amigável e fácil de operar.

- Ideal para oficinas, concessionárias e manutenção automotiva avançada.
- Modos automáticos que prolongam a vida útil da bateria e agilizam diagnósticos.









